


■主な仕様

品名	ポータブル電源		
型名	BN-RB6-C	BN-RB5-C	BN-RB3-C
希望小売価格(税抜き)	オープン価格		
POSコード	4975769464591	4975769464607	4975769464638
外観	たっぷり大容量 	スタンダードモデル 	コンパクトボディ 
	リチウムイオン充電電池		
充電電池タイプ	リチウムイオン充電電池		
充電電池容量	174,000mAh/626Wh	144,000mAh/518Wh	86,400mAh/311Wh
最大外形寸法(W×H×D)	300mm×192mm×193mm		231mm×168mm×134mm
質量	6.3kg	6.1kg	3.5kg
ハンドル	折りたたみ		
残量表示/入出力W	5段階/数値表示		
動作温度	-10℃~40℃		
AC数	2口		1口
AC出力	100V/5A・60Hz 500W(瞬間最大1,000W)		100V/2A・60Hz 200W(瞬間最大400W)
USB出力	最大30W DC5V/2.4A USB タイプA×3		最大24W DC5V/2.4A USB タイプA×2
DC出力	最大120W DC12V/10A シガーソケット×1 DC12V/7A φ6.5mm DC端子×2		最大120W DC12V/10A シガーソケット×1
BMS管理項目	電圧、温度、短絡保護		
充電時間(ACアダプター使用時)	約9時間	約8時間	約9時間
充電時間(シガーアダプター使用時)	約18時間	約16時間	約9時間
その他同梱品	ACアダプター、シガーアダプター、ポーチ		

●オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。●このカタログに掲載の液晶画面はハメコミ合成です。●画像/イラストの内容はイメージです。●カタログ掲載製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。また、実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お買い求めの際は店頭でお確かめください。●正しくお使いいただくために、ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後3年です。●製品ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項をご確認の上、大切に保管してください。●保証期間は、お買い上げ日より24ヶ月です。●本機は防塵・防水仕様ではありませんので、雨や水、海水などがからないように注意してください。また、手がぬれた状態で本機を操作しないでください。●ほこりが多い場所や高温多湿の場所での充電および使用、放置をしないでください。●本機を不安定な場所に置かないでください。必ず平坦で安定した場所に置いて使用してください。●本機の通風孔は、安全上絶対にふさがないようにください。また、本機の各面から5cm以上スペースを空けてください。●充電または給電中は本機が温かくなります(故障ではありません)ので、周囲には物を置かないでください。●本機接続機器のケーブルを差すときは、真っすぐな向きに差し込んでください。●接続機器のケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張ったり折り曲げると、断線などの原因となります。●給電する機器の充電制御や充電状況、環境などにより給電できない、または急速充電にならない場合があります。●充電または給電中はラジオやチューナー、テレビなどに雑音が入る場合があります。雑音が入る場合は、それらの製品から離れた場所でお使いください。●心臓にペースメーカーを装着しているかたは使用しないでください。ペースメーカーが本機の影響を受ける恐れがあります。●JackeryはJackery, Inc.の商標です。●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。

輸入事業者：株式会社JVCケンウッド


安全点検 の お願い	このような症状はありませんか	ご使用中	安全に関する ご注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
	●電源コードが傷んでいる。 ●酸なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。	コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。		●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。 「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター
固定電話からはフリーダイヤル ☎0120-2727-87
 携帯電話・PHSからのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114
 一部IP電話からのご利用は 045-450-8950
 受付時間：月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00/13:00～17:30
 (日、祝日、および弊社休日には休ませていただきます)

●お買い求めは
当店で



表示を正しく
家電公取協会員
当社に違反な表示を
掲載していません。



水と空気の次に欠かせないもの

※画像はイメージです。

Jackery Tuned by **JVC**

いつでもそばに、コンセント。ポータブル電源。

いつでも、どんな場所でも、
電源はあなたのそばにある。



ポータブル電源 BN-RBシリーズ

BN-RBシリーズは、国内家電メーカー『JVC』が手がけるポータブル電源。
コンセントのない屋外や、停電などのいざという時でも、安心して自由にたっぷり電気を使えます。
日常のおともに。非日常の備えに。これからは、いつでもどこでも手軽に電源を持ち歩こう。

3WAY電源 & 出力500W(瞬間最大1,000W)でさまざまな電化製品に対応

AC、USB、シガーソケットポートを搭載。
大きな電力を必要とする電気毛布なども安心して使用できる出力500W
(ピーク1,000W)のハイパワー設計で、幅広い電化製品に対応しています。




日常・非日常のさまざまなシーンで活躍！ ※イラストはイメージです。



屋外でのイベントに ▶ 扇風機 など



お庭でのDIYに ▶ 電気ドリル など




休日の趣味に ▶ ドローン など



キャンプ・グランピングに ▶ LEDランタン など



車中泊に ▶ 電気毛布 など



万が一の時に ▶ スマートフォン など

給電回数・使用時間の目安※1

	フル充電時間	LEDランタン (12W)	スマートフォン (15W)(充電回数)	扇風機 (30W)	電気毛布 (60W)	小型炊飯器 (360W)(使用回数)	小型ポット (430W)(使用回数)	電動工具 (400W)	32型液晶テレビ (80W)	ドローン(35W)(充電回数)
BN-RB6-C 626Wh	約 9時間	約 44時間	約 35回	約 17時間	約 8時間	約 3回	約 4回	約 1時間以上	約 6時間	約 15回
BN-RB5-C 518Wh	約 8時間	約 36時間	約 29回	約 14時間	約 7時間	約 2回	約 3回	約 1時間	約 5時間	約 12回
BN-RB3-C 311Wh	約 9時間	約 22時間	約 17回	約 8時間	約 4時間	—※2	—※2	—※2	約 3時間	約 7回

※1:使用する機器の状態や使用状況により変わります。 ※2:定格200W以下の製品をお使いください。

信頼の国内メーカー品質モデル

ビデオカメラやオーディオ、ドライブレコーダーなど多彩な製品で培った品質管理基準をクリア。国内メーカーとしての高い安全性を確保しています。

Jackeryについて

Jackery, Inc社は、地球環境の保全に貢献するという基本理念のもと、「ポータブル電源」「ソーラーパネル」の分野で、エコな電力時代を実現するために品質・技術の高い製品づくりに挑み続けている会社です。



Jackery
Power Outdoors

ポータブル電源
BN-RBシリーズの
最新情報はコチラ!

